



## CARACTERÍSTICAS

- **Potencia de salida = 200W (2x 100W RMS) @4 Ohms, 0.1% THD.**
- Entrada de Tocabiscos con preamplificador incorporado y ecualizador RIAA, con conexión de terminal de tierra de tocadiscos (GND).
- Toma de **salida de auriculares estéreo de 6,35 mm** (1/4 de pulgada) incorporado.
- Conector de **entrada de micrófono de 6,35 mm** (1/4 de pulgada) incorporado.
- Terminales de altavoz A y B chapados en oro. **Impedancia= altavoz A/B : 4-8 ohm, altavoz A+B : 8-16 ohm.**
- Circuito amplificador de potencia FET de alta calidad (S/N para AUX-In > 100dB, S/N para USB+SD/MP3 y Tocabisco-In >83dB).
- **Convertidor D/A Wolfson de 192 kHz/24 bits.**
- **Ajustes independientes de agudos (10KHz) y graves (100Hz) +/- 10dB.**
- **Respuesta de frecuencia 20Hz - 20KHz +/- 0,5dB.**
- **Separación de canales >80dB@1kHz.**
- **7 entradas de audio analógicas:** PHONO (MM), CD/SACD, AUX-IN 1, AUX-IN 2, AUX-IN 3, MIC, BT.
- Salida de grabación/salida de línea analógica incluida.
- Botón de control de LOUDNESS para mejorar el ecualizador de audio modo Noche.
- **Receptor de audio digital DAB+** incorporado.
- **Sintonizador de radio FM-RDS** incorporado.
- **Puerto USB + ranura para tarjeta SD** (en el panel frontal) para la reproducción de MP3, con capacidad de lectura de hasta 128 GB de memoria.
- Controlador digital rotativo de aluminio para el control de volumen/agudos/graves/balance(volumen con lectura digital).
- **Bluetooth v5.0 bidireccional incorporado:** Emisor y receptor multimedia con visualización en pantalla y hasta **10M de alcance inalámbrico.**
- **Pantalla de matriz** de puntos totalmente alfanumérica de 16 caracteres x 2 líneas **con retroiluminación LED blanca y lente prismática tintada.**
- **Panel frontal de aluminio** anodizado (acabado cepillado).
- Barra de luz ambiental LED blanca (tipo PRISM 3D) bajo la pantalla del panel frontal.
- **2 entradas de audio digital: Óptica & Coaxial.**
- Botón directo para la derivación del ecualizador (salida directa del amplificador de potencia).
- **Conexiones de altavoces QUAD** (con selector para 2 altavoces estéreo A y B).
- **Doble fuente de alimentación incorporada** (SMP5 para el modo de espera, transformador toroidal para el funcionamiento principal).
- **Accesorios incluidos:** Mando a distancia y pilas alcalinas de tamaño AAA de la marca AIWA x 2pcs, cable de antena para el sintonizador, con conector tipo F de montaje a rosca. Cable de alimentación AC extra largo: 2M de longitud
- **Dimensiones:** 430 x 100 x 292mm.
- **Peso:** 7,2 kg.

## EMBALAJE

**SKU:**  
AMR-200DAB/BK



**EAN:**  
8435256898033



**MASTER BOX:**  
1



**DIMENSIONES (L x W x H):**  
10x29x43 cm



**PESO:**  
9.12



**INNER BOX:**

aiwa